

1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemein

- Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch lesen.
Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zum korrekten Gebrauch.
- Betriebsanleitung aufbewahren.
Sie muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes verfügbar sein.

- Das Produkt darf nur an gut zugänglichen Steckdosen verwendet werden, um es im Notfall und nach Gebrauch schnell aus dieser entfernen zu können.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Im Notfall, nach Gebrauch und bei Gewitter Netzstecker direkt am Steckergehäuse ziehen!
- Gehäuse nicht öffnen.
- Installations-, Demontage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von ausgebildetem Elektro-Fachpersonal ausführen lassen.
- Technische Daten von Produkt, Stromnetz und Peripheriegeräten vergleichen. Diese müssen identisch sein.
- Defekte Produkte nicht selbst reparieren, sondern an den Händler oder Hersteller wenden.
- Produkt und Zubehör nicht modifizieren oder demontieren.
- Belastungen, wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung sowie Vibrationen und mechanischen Druck vermeiden.
- Nur im Trockenen verwenden.
- Verletzungsgefahr durch Stolpern und Sturz
- Sichern Sie Ihre Daten vor jedem Klon- bzw. Kopiervorgang.

1.2 Warnstufen



Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Sicherheitshinweise zu **Verletzungen** führen können.
Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Hinweise zu **Sachschäden** führen können.

2 Beschreibung und Funktion

2.1 Beschreibung

Dieses Produkt liest und beschreibt 2 Festplatten gleichzeitig. Es ist passgenau für 2,5" und 3,5" Festplatten mit SATA I/II/III Anschluss und unterstützt Offline & Online Kopier-Funktion. Dank Super-Speed ist schneller Datentransfer über USB 3.0 Anschluss möglich und zu USB 2.0 und 1.1 abwärtskompatibel. Die LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Gerätestatus. Die unterstützte Festplatten-Kapazität beträgt max. 4 TB. Hot Swapping, Plug & Play und Clone Funktion stehen ebenfalls zur Verfügung.

2.2 Lieferumfang

- 1x Dockingstation
- 1x USB 3.0 Kabel
- 1x Netzteil
- 1x Staubschutzkappe

2.3 Bedienelemente

- Spannung liegt an.
- Schacht A verbunden
- 25 % übertragen
- 50 % übertragen
- 75 % übertragen
- 100 % übertragen
- Schacht B verbunden



USB 3.0 Anschluss zum PC



EIN-/AUS-Schalter



DC Anschluss zum Netzteil

Klon-Taster

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Eine andere Verwendung als in Kapitel Beschreibung und Funktion beschrieben, ist nicht zugelassen. Dieses Produkt darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen und Schäden an Personen und Sachen führen.

4 Vorbereitung

- >> Technische Daten von Produkt, Stromnetz und Peripheriegeräten vergleichen. Diese müssen identisch sein.
- >> Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.

5 Anschließen



Verletzungsgefahr durch Stolpern und Sturz

- Kabel sicher verlegen.



1. Stellen Sie die Dockingstation auf eine gerade und rutschfeste Oberfläche.
2. Stecken Sie das Netzteil in den DC-Anschluss der Docking Station und in eine freie und gut zugängliche Steckdose.
3. Schließen Sie das USB 3.0 Kabel an den USB 3.0 Anschluss der Dockingstation und an einen freien USB-Steckplatz Ihres PCs an.

Es muss keine Software installiert werden. Der PC erkennt die Docking-station automatisch per Plug & Play unter den Betriebssystemen Windows XP/Vista/ 7/8/8.1.

4. Schalten Sie die Dockingstation und Ihren PC für die Online-Nutzung ein.

5. Stecken Sie die zu kopierende Quell-Festplatte in Schacht A.
6. Stecken Sie die leere Ziel-Festplatte in Schacht B.

Die Übertragung ist auch offline möglich. Die Festplattenkapazität in Schacht B muss immer größer sein als die in Schacht A.

6 Klonen

ACHTUNG

Sachschäden

- Sichern Sie Ihre Daten vor jedem Klon- bzw. Kopiervorgang.

6.1 Offline klonen

1. Drücken Sie den Klon-Taster etwa 3 Sekunden lang.

Beim Loslassen leuchtet die „100 % LED“.

2. Drücken Sie dabei 1x kurz erneut die Klon-Taste.

Der Klonvorgang startet und der Fortschritt wird anhand der blinkenden LEDs angezeigt. Leuchtet die „100 % LED“ durchgehend, ist der Klonvorgang abgeschlossen. Nach dem Klonvorgang geht die Dockingstation nach 30 Minuten in den Schlafmodus. Dies wird durch das Blinken der „POWER LED“ angezeigt.

- Drücken Sie 1x kurz die Klon-Taste um die Dockingstation in den Standby-Modus zu versetzen bzw. um den abgeschlossenen Klonvorgangs zu kontrollieren.

6.2 Online klonen

- Klonen Sie die Quell-Festplatte über die Kopierfunktion Ihres PCs.

Das Lesen und Schreiben der Festplatten wird über die blinkenden LEDs angezeigt. Nach dem Klonvorgang geht die Dockingstation nach 30 Minuten in den Schlafmodus. Dies wird durch das Blinken der „POWER LED“ angezeigt.

7 Technische Daten

Dockingstation	
Anschlüsse	2 SATA I/II/III Steckplätze, 1 USB 3.0 Buchse, 1 DC Buchse
Festplattengrößen	2,5/3,5"
Festplattenkapazität	Windows XP: max. 2 TB, ansonsten betriebssystemabhängig 4 TB
unterstützte Standards	USB 1.1/2.0/3.0, Hot swapping, Plug & Play
unterstützte Betriebssysteme	Windows XP/Vista/7/8/8.1
Datentransferrate	max. 5 Gb/s
Maße und Gewicht	125 x 110 x 62 mm, 206 g
Netzteil	
Eingang	EURO 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A
Ausgang	DC 12 V, 3 A
Schutzklasse	2
USB 3.0 Kabel	
Anschluss	USB3.0-A Stecker > USB3.0-B Stecker
Kabellänge	ca. 1 m

Tab. 1: Technische Daten

8 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

Die Produkte sind wartungsfrei.

ACHTUNG

Sachschäden

- Nur ein trockenes und weiches Tuch zum Reinigen verwenden.
Keine Reinigungsmittel und Chemikalien verwenden.
- Kühl und trocken lagern.
- Originalverpackung für den Transport aufheben und verwenden.

9 Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

10 EG-Konformitätserklärung

Mit dem CE Zeichen erklärt Goobay®, eine registrierte Handelsmarke der Wentronic GmbH, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

1 Safety Instructions

1.1 General

- Read the user manual completely and carefully before use.
- It is part of the product and contains important information for correct use.*
- Keep this user manual.

It must be available for uncertainties and passing the product.

- The product may be used only in easily accessible outlets to quickly remove it in an emergency and after use.
- Voltage-free only when the plug is pulled.
- In case of emergency, during thunderstorms and after use, pull the product on its plug housing!
- Do not open the housing.
- Only let a trained electrical engineer do installation, disassembling, maintenance and repairing work.
- Compare the specifications of product, power supply and peripherals. These must be identical.
- Do not repair defective products by yourself, but contact the dealer or producer.
- Do not modify or alter product nor accessories.
- Avoid stresses such as heat and cold, moisture and direct sunlight, vibration and mechanical pressure.
- Only use in dry ambience.
- Risk of injury by stumbling and falling
- Back up your data before any cloning or copying.

1.2 Warning levels



Warnings against hazards that may result in **injuries** in case of non-observance.



Warnings against hazards that may result in **material damage** in case of non-observance.

2 Description and Function

2.1 Description

This product reads and writes 2 hard drives simultaneously. It is tailored for 2.5" and 3.5" hard drives with SATA I/II/III data connection and supports offline & online copy operation. Thanks to super-speed, a fast data transfer via USB 3.0 connection is possible and backwards compatible with USB 2.0 and 1.1. The LED function display provides information on the device status. The supported Disk capacity is max. 4 TB. Hot swapping, Plug & Play and Clone function are also available.

2.2 Scope of delivery

- 1x Docking station
- 1x USB 3.0 cable
- 1x Power supply
- 1x Dust cap

2.3 Operating elements

- POWER
- Slot A connected
- 25 % transferred
- 50 % transferred
- 75 % transferred
- 100 % transferred
- Slot B connected



USB 3.0 connection to PC



ON/OFF switch



DC connection to PSU

Clone button

3 Intended Use

We do not permit using the device in other ways like described in chapter Description and Function. Use the product only in dry interior rooms. Not attending to these regulations and safety instructions might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property.

4 Preparing

- >> Compare the specifications of product, power supply and peripherals. These must be identical.
- >> Check the scope of delivery for completeness and integrity.

5 Connecting



Risk of injury by stumbling and falling

- Ensure safe cable laying.



- Set the docking station on a flat and non-slipping surface.
- Plug the power supply into the DC port of the docking station and to a free and easily accessible power outlet.
- Connect the USB 3.0 cable to the USB 3.0 port on the docking station and to a free USB port on your PC.

No need to install software. The PC automatically recognizes the docking station by plug and play with operating systems Windows XP/Vista/7/8/8.1.

- Turn on the docking station and your PC for online cloning.
- Insert the copy source disk in slot A.
- Insert the blank target disk in slot B.

The transmission is also possible offline. The hard disk capacity in slot B must always be bigger than the in slot A.

6 Cloning

NOTICE

Material damage

- Back up your data before any cloning or copying.

6.1 Offline cloning

- Press the Clone button for about 3 seconds.
- When released, the „100 % LED“ lights.

The cloning process starts and the progress is indicated by the flashing LEDs. When the „100% LED“ lights continuously, the cloning process is completed. After cloning the docking station will change into sleep mode after 30 minutes. This is indicated by the flashing of the „POWER LED“.

- Press 1x briefly the Clone button to put the docking station into standby mode or to check the cloning process concluded.

6.2 Online cloning

- Clone the source hard disk via the copy function of your PC.
- The reading and writing of the hard drives will be displayed on the flashing LEDs. After cloning the docking station will change into sleep mode after 30 minutes. This is indicated by the flashing of the „POWER LED“.*

7 Specifications

Docking Station	
Connections	2 SATA I/II/III slots, 1 USB 3.0 socket, 1 DC socket
Hard drive sizes	2.5/3.5"
Hard drive capacity	Windows XP: max. 2 TB, otherwise depending on OS: 4 TB
supported standards	USB 1.1/2.0/3.0, Hot swapping, Plug and Play
Compatible Operating Systems	Windows XP/Vista/7/8/8.1
Data transfer rate	max. 5 Gbps
Dimensions and weight	125 x 110 x 62 mm, 206 g
Power Supply	
Input	EURO 100-240 V~, 50/60 Hz, 1.2 A
Output	DC 12 V, 3 A
Protection class	2
USB 3.0 cable	
Connection	USB3.0-A plug > USB3.0-B plug
Cable length	~ 1 m

Tab.2: Specifications

8 Maintenance and Cleaning

The products are maintenance-free.

NOTICE

Material damage

- Clean only with a dry, soft cloth.
- Do not use cleaning agents and chemicals.
- Store cool and dry.
- Keep and use the original packaging for transport.

9 Disposal Notes



According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment.

As a consumer, you are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.



EC Declaration of Conformity

With the CE sign, Goobay®, a registered trademark of the Wentronic GmbH ensures, that the product is conformed to the basic European standards and directives.

1 Consignes de sécurité

1.1 En général

- Lisez le présent mode d'emploi en entier et avec attention.
Il fait partie intégrante du produit et comprend d'importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation.
- Conservez soigneusement ce mode d'emploi.
- Il doit être disponible à des incertitudes et transfert du produit.*

- Le produit peut être utilisé que dans des points facilement accessibles en cas d'urgence et rapidement après l'utilisation de cette pour les supprimer.
- Sans surcharge de tension uniquement lorsque le bouchon est tiré.
- Tirez en cas d'urgence directement après utilisation et pendant les orages, branchez le boîtier de connecteur!
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Seul un ingénieur formé doit effectuer les travaux d'installation, de démontage, maintenance et réparation.
- Comparer les caractéristiques de tous les équipements à utiliser et assurer la compatibilité.
- Ne pas réparer les produits défectueux par vous-même, mais contactez le revendeur ou le producteur.
- Ne pas modifier ou altérer le produit ni accessoires.
- Éviter des conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême et froid, l'humidité et de la lumière directe du soleil, ainsi que microondes, des vibrations et de la pression mécanique.
- Utiliser uniquement dans une ambiance sèche.
- Risque de blessure en cas de trébucher et la tombe
- Sauvegardez vos données avant d'utiliser.

1.3 Niveaux de mises en garde



Mises en garde contre les dangers pouvant entraîner des **blessures** en cas de non respect.

Mises en garde contre les dangers pouvant entraîner les **dommages matériels** en.

NOTE

2 Description et fonctions

2.1 Description

Ce produit lit et écrit 2 disques durs simultanément. Il est conçu pour les 2,5 „et 3,5“ disques durs avec SATA I/II/III connexion de données et prend en charge l'opération de copie hors ligne et en ligne. Merci pour le transfert de données super-vitesse via une connexion USB 3.0 possible et avec USB 2.0 et 1.1 est plus rapide rétrocompatible. L'affichage de fonction LED fournit des informations sur l'état de l'appareil. La capacité de disque pris en charge est max. 4 TB. Le remplacement à chaud, Plug & Play et la fonction de clonage sont également disponibles.

2.2 Contenu de la livraison

- 1x Station pour disques durs
- 1x Câble USB 3.0
- 1x Source de courant
- 1x Cache-poussière

2.3 Éléments de contrôle

La tension est appliquée.

Fente A connecté

25 % sont transférées

50 % sont transférées

75 % sont transférées

100 % sont transférées

Fente B connecté



Connexion USB 3.0 à l'ordinateur



L'interrupteur marché/arrêt

3 Utilisation prévue

Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une façon différente de celle décrite au chapitre Description et Fonctions. Utilisez le produit uniquement en intérieur dans des pièces sèches et fermées. Ne pas respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses biens.

4 Préparation

- >> Comparer les caractéristiques de tous les équipements à utiliser et assurer la compatibilité.
- >> Vérifiez le contenu d'emballage pour l'exhaustivité et l'intégrité.

5 Connexion



Risque de blessure en cas de trébucher et la tombe!

- Acheminer du câble en toute sécurité.



- Définissez le quai sur une surface plane et antidérapante.
- Branchez l'alimentation dans le port DC sur la station d'accueil et à une prise de courant libre et facilement accessible.
- Branchez le câble USB 3.0 au port USB 3.0 sur la station d'accueil et à un port USB libre de votre PC.
- Pas besoin d'installer un logiciel. Le PC reconnaît automatiquement le module de station d'accueil et de jouer les systèmes d'exploitation Windows XP/Vista/7/8/8.1.*
- Allumez la station d'accueil et votre PC pour l'expérience en ligne.
- Insérez le disque source de la copie dans la fente A.
- Insérez le disque cible vierge dans la fente B.

La transmission est également possible déconnecté. La capacité du disque dur dans l'emplacement B doit toujours être supérieure à la dans la fente A.

6 Cloner

NOTE

Les dommages matériels

- Sauvegardez vos données avant d'utiliser.

6.1 Cloner déconnecté

- Appuyez sur le bouton Clone pendant environ 3 secondes.
Une fois libéré, le «100% LED» lumières.
- Appuyez ainsi 1x nouveau brièvement le bouton Clone.
Le processus de clonage commence et la progression est indiquée par les LED clignotantes. Lorsque le „100% LED“ en continu, le processus de clonage est terminée. Après le clonage de la station d'accueil est de 30 minutes en mode veille. Ceci est indiqué par le clignotement de la LED „POWER“.
- Appuyer 1x brièvement le bouton Clone pour vous mettre à quai dans le mode veille ou de contrôler le processus de clonage conclu.

6.1 Cloner en ligne

- Cloner le disque dur source via la fonction de copie de votre PC.
La lecture et l'écriture des disques durs seront affichées sur les voyants clignotants. Après le clonage de la station d'accueil est de 30 minutes en mode veille. Ceci est indiqué par le clignotement de la LED „POWER“.

7 Spécifications

Station pour disques durs	
Liens	2 fentes SATA I/II/III, 1 USB 3.0 prise, 1 prise DC
Tailles de disque dur	2.5 / 3.5"
Capacité disque dur	Windows XP: max. 2 TB, selon contraire sur OS: 4 TB
Normes supportées	USB 1.1/2.0/3.0, la permutation à chaud, Plug and Play
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP/Vista/7/8/8.1
Débit du transfert des données	max. 5 Gbps
Dimensions et poids	125 x 110 x 62 mm, 206 g
Source de courant	
Contribution	EURO 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A
Sortie	DC 12 V, 3 A
Classe de protection	2
Câble USB 3.0	
Lien	Connecteur USB3.0-A > connecteur USB3.0-B
Longueur de câble	~ 1 m

Tab.3: Spécifications

8 Maintenance, Entretien, Stckage et Transport

Les produits sont sans entretien.

NOTE

Les dommages matériels

- Produit Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec.
Ne pas utiliser de produits chimiques et de nettoyage.
- Endroit frais et sec.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

9 Instructions pour l'élimination



Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Autrement les substances contaminées et dangereuses peuvent polluer notre environnement. Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. Le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation, ou sur l'emballage fait référence à ces termes. Avec ce genre de séparation des déchets, d'application et d'élimination des déchets d'appareils usagés, vous réalisez une part importante de la protection de l'environnement.

10 Déclaration CE

En utilisant le marquage CE, Goobay®, nom commercial déposé de Wentronic GmbH, déclare que l'appareil est conforme aux conditions et directives de base de la réglementation européenne.

1 Indicazioni di sicurezza

1.1 Generalmente

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'uso.
Questa è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni per un uso corretto.
- Conservare le istruzioni per l'uso.
Devi essere disponibile per le incertezze e trasferimento del prodotto.

- Il prodotto e può essere utilizzato solo in punti facilmente accessibili in caso di emergenza e rapidamente dopo l'uso di questa per rimuoverli.
- Alleviare lo stress solo quando la spina è tirato.
- Estrarre direttamente sul corpo del connettore. In caso di emergenza, dopo l'uso e durante i temporali, spina!
- Non aprire la custodia.
- L'installazione, smontaggio, manutenzione e riparazione deve essere eseguita esclusivamente da elettricisti qualificati.
- Confronta le specifiche del prodotto, l'alimentazione e le periferiche. Questi devono essere identici o entro l'intervallo specificato.
- Non riparare i prodotti difettosi da soli, ma contattare il rivenditore o produttore.
- Non modificare prodotti, parti di prodotto o gli accessori!
- Evitare condizioni estreme, calore estremo e ispezionata la freddezza, umidità e luce diretta del sole, così come forni a microonde, vibrazioni e pressione meccanica.
- Utilizzare solo in un ambiente asciutto.
- Pericolo di lesioni a causa di inciampare e cadere
- Proteggete i vostri dati prima di utilizzare.

1.2 Livelli d'avviso



Avvisi relativi a pericoli che possono tradursi in **lesioni** in caso di inosservanza.



Avvisi relativi a pericoli che possono tradursi in **danni materiali** in caso di inosservanza.

2 Descrizione e Funzione

2.1 Descrizione

Il prodotto di leggere e scrivere 2 hard disk contemporaneamente. E, su misura per 2.5" e 3.5" hard disk con SATA I/II/III connessione dati e supporta il funzionamento copia non in linea e in linea. Grazie al trasferimento dei dati super-velocità tramite USB 3.0 e possibilità di collegamento con USB 2.0 e 1.1 è indietro veloce compatibili. Il display LED funzione fornisce informazioni sullo stato del dispositivo. La capacità del disco supportato è max. 4 TB. Scambio caldo, Plug & Play e la funzione Clone sono inoltre disponibili.

2.2 Scopo della consegna

- 1x Docking station
- 1x Cavo USB 3.0
- 1x Alimentazione elettrica
- 1x Berretto da protezione polvere

2.3 Elementi di comando

Viene applicata tensione.

Slot A è collegato

Trasferito il 25 %

Trasferito il 50 %

Trasferito il 75 %

Trasferito il 100 %

Slot B è collegato

Pulsante Clona



Connessione USB3.0 al PC



Interruttore accendi/spegni



Porta DC per l'alimentazione

3 Destinazione d'uso

Non è consentito l'uso del dispositivo in modo diverso da quello descritto nel capitolo Descrizione e Funzione. Usare il prodotto solamente in ambienti interni asciutti. La mancata osservanza di queste regole e delle istruzioni per la sicurezza può provocare incidenti fatali, lesioni e danni a persone e proprietà.

4 Preparazione

- >> Confronta le specifiche del prodotto, l'alimentazione e le periferiche. Questi devono essere identici o entro l'intervallo specificato.
- >> Confrontare le caratteristiche di tutti i prodotti utilizzati e garantire la compatibilità.

5 Collegamento



Pericolo di lesioni a causa di inciampare e cadere

- Posa del cavo in modo sicuro.



1. Impostare il molo su una superficie piana e antiscivolo.
2. Collegare l'alimentatore alla porta DC sulla docking station e ad una presa di corrente libera e facilmente accessibile.
3. Collegare il cavo USB 3.0 alla porta USB 3.0 sulla docking station e ad una porta USB libera del PC.

Non è necessario installare il software. Il PC riconosce automaticamente il plug docking station and play sistemi operativi Windows XP/Vista/7/8/8.1.

4. Accendere la docking station e il PC per l'esperienza in linea.

5. Inserire il disco di origine della copia nello slot A.

6. Inserire il vuoto disco di destinazione nello slot B.

La trasmissione è possibile anche offline. La capacità del disco rigido nello slot B deve sempre essere superiore alla slot A.

6 Clone

NOTIFICA

Danni materiali

- Proteggete i vostri dati prima di utilizzare.

6.1 Clone Offline

1. Premere il pulsante Clona per circa 3 secondi.

Quando viene rilasciato, il luci a „100 % LED“.

2. Premere e 1x nuovo brevemente button clonazione.

Il processo di clonazione viene avviato e il progresso è indicato dai LED lampeggianti. Quando il „100 % LED“ continuamente, il processo di clonazione è stato completato. Dopo la clonazione la docking station è in 30 minuti in modalità sleep. Questo è indicato dal lampeggio del „LED POWER“.

- Premere 1x breve button clonazione metterti al molo in modalità standby o per controllare il processo di clonazione concluso.

6.2 Clone Online

- Clonare il disco rigido di origine tramite la funzione di copia del vostro PC.

La lettura e la scrittura dei dischi rigidi vengono visualizzati sui LED lampeggianti.

Dopo la clonazione la docking station è in 30 minuti in modalità sleep. Questo è indicato dal lampeggio del „LED POWER“.

7 Specifiche

Docking Station	
Connessioni	2 slot SATA I/II/III, 1 connettore USB 3.0, 1 presa DC
Dimensioni disco rigido	2.5 / 3.5"
Capacità hard disk	Windows XP: max. 2 TB, sistema altrimenti operativo dipendente: 4 TB
Standard supportati	USB 1.1/2.0/3.0, la sostituzione a caldo, Plug & Play
Sistemi Operativi supportati	Windows XP/Vista/7/8/8.1
Velocità di trasferimento dati	max. 5 Gb/s
Dimensioni e peso	125 x 110 x 62 mm, 206 g
Alimentatore elettrica	
ingresso	EURO 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A
Produzione	DC 12 V, 3 A
Classe di protezione	2
Cavo USB 3.0	
Collegamento	Connettore USB3.0-A > connettore USB3.0-B
Lunghezza del cavo	circa 1 m

Tab.4: Specifiche

8 Manutenzione, Cura, Conservazione e Trasporto

I prodotti sono esenti da manutenzione.

NOTIFICA

Danni materiali causati da umidità

- Prodotto Pulire solo con un panno asciutto, morbido.
- Non utilizzare detergenti e prodotti chimici di pulizia.
- Conservare fresco e asciutto.
- Conservare e utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.

9 Note per lo smaltimento



In conformità alla Direttiva Europea WEEE, le attrezzature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani. I componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente. Diversamente le sostanze contaminanti e pericolose possono inquinare l'ambiente.

Il consumatore è obbligato per legge a portare le attrezzature elettriche ed elettroniche presso punti di raccolta pubblici oppure presso il rivenditore o il produttore al termine della loro durata utile. Devono anche essere osservate tutte le leggi e le normative locali. Il simbolo apposto sul prodotto, nel manuale o sulla confezione richiama l'attenzione su questi termini. Con questo tipo di raccolta differenziata e smaltimento dei prodotti usati si contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente.



Dichiarazione CE

Usando il marchio CE, Goobay®, un marchio registrato della Wentronic GmbH, dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti di base ed alle linee guida delle normative Europee.